

# SmartHome Innensirene

**Akustische und optische Signalisierung im Alarmfall über einen leistungsfähigen Piezo-Lautsprecher und eine Signalleuchte.**

- Zuverlässige akustische und optische Alarmierung im Gefahrenfall
- Auswahlmöglichkeit aus verschiedenen Tönen (16 Töne mit verschiedenen Tonhöhen und -geschwindigkeiten)
- Alarmauslösung über innogy SmartHome Bewegungsmelder oder Tür-/Fensterkontakte
- Unterscheidung zwischen Alarm- und Informationstönen
- Alarmsignale erheblich lauter als Signale des Rauchmelders
- Zusätzlich große LED zur optischen Signalisierung
- Sabotagekontakt bei Vandalismus informiert den Besitzer via App
- Alarmgeber bei Auslösen eines Alarmszenarios
- Flexible und einfache Montage an der Wand



## Elektrische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR14/Baby/C
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Lautstärke	85 dB bei 3 m Abstand
Stromaufnahme	200 mA max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	max. 0,1 mA
Schutzart	IP20

## Mechanische Daten

Abmessungen (B x H x T)	60 x 155 x 69 mm
Gewicht	323 g (inkl. Batterien)

## Funkverbindung

Funkfrequenz	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	160 m

## Lieferumfang

- 1,5 V LR14/Baby/C-Batterien (2x)
- Wandhalterung
- Schrauben 4,0 x 40 mm (2x)
- Dübel 6 mm (2x)
- Kurzbedienungsanleitung

## Voraussetzungen<sup>1</sup>

- innogy SmartHome Zentrale
- innogy SmartHome App

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter [www.innogy.com/smarthome](http://www.innogy.com/smarthome)

Sämtliche angegebenen Werte in diesem Datenblatt unterliegen evtl. Veränderungen ohne vorherige Veröffentlichung. Technische Änderungen vorbehalten. Version 10/2017

innogy SE, Freistuhl 7 44137 Dortmund

<sup>1</sup> Nicht im Lieferumfang enthalten.